

AUTORISATION DE TRAVAIL

Etablissement : **BP ELEC22**

Exploitation : **L'ESPACE JEUNE « LA VILLA »**

Emetteur de l'autorisation : **SETELEC** Coordonnées : **0100202020**

Chargé d'exploitation électrique (ou son délégué)

Récepteur de l'autorisation : **Chef d'équipe**

Coordonnées : **06 25458970**

☒ Chargé de travaux

☐ Chargé d'intervention

☐ Chargé de chantier

☐ Chargé d'opération spécifique

de l'établissement ou de l'entreprise **SETELEC**

est autorisé à effectuer les opérations ou les travaux suivants : **Amélioration électrique**

Emplacement des opérations ou des travaux : **Paris**

Cas de la consignation ou de la mise hors tension :

Le récepteur de l'autorisation de travail doit considérer comme étant sous tension tout ouvrage ou toute installation électrique autre que ceux cités ci-dessous, dont la consignation ou la mise hors tension lui est certifiée par la présente attestation ou par d'autres attestations en sa possession.

Ouvrages consignés ou mis hors tension : **Départ concerné par la modification électrique.**

Cas avec présence de pièces nues sous tension :

Les ouvrages ou les installations suivants sont maintenus sous tension : **tous les autres départs**

Instructions à observer pour l'exécution de travaux en présence de pièces nues sous tension :

Instruction de sécurité particulière :

Emplacement et nature des protections :

Indications complémentaires :

Attestation délivrée le / / 2022 à **08h00** au récepteur qui s'engage à respecter les mesures de prévention en vigueur.


Durée prévisible des opérations ou des travaux :

1 journée

Délais de restitution en cas de nécessité :

8h

Signatures ou numéro des messages :



L'émetteur de l'autorisation :

Directeur de l'entreprise SETELEC

Le récepteur de l'autorisation :

Chef d'équipe

Procédures à respecter pour la création de la maison

CREATION D'UNE MAISON SUR L'APPLICATION HOME+

1	CREER une maison (Nom : Mme LOPEZ groupe n, n étant le numéro de votre groupe)
2	AJOUTER une pièce (chambre) puis VALIDER
3	TAPOTER 3 fois sur la prise (pour la détecter)
4	Dans les produits détectés CHOISIR la prise et la RENOMMER (prise lampe de chevet)
5	Dans le type CHOISIR lumière et VALIDER
6	« Tous mes produits sont là »
7	« Bravo la configuration de la chambre est terminée »
8	CHOISIR « TERMINER la visite »
9	CHOISIR « IGNORER » puis « TERMINER l'installation »